

Mac용 드라이버 설치 방법

www.sindoh.com

0. 설치 전 주의 사항



✔ 현재 배포 되고 있는 설치 패키지는 Mac OS <u>10.10</u> 이상에서만 가능 합니다

✔ 이 드라이버는 D450, D300, N500 기종 전용입니다. (D420 등 하위 호환됨)



1 패키지를 다운 받은 후 압축을 풉니다. 압축을 풀면 아래와 같이 드라이버 패키지가 있는 것을 확인 할 수 있습니다. 그러면 pkg 파일을 클릭하여 실행 합니다.





2 패키지가 실행이 되면 다음의 순서로 진행 하시면 됩니다. 계속을 눌러줍니다.





3 설치 버튼이 나올때 까지 계속을 누르고 설치 버튼이 나오면 설치를 눌러줍니다.





4 권한을 풀어주기 위해 사용자 PC의 암호를 입력후 소프트웨어 설치를 눌러줍니 다.





5 아래와 같은 화면 이 뜨면 사용자 ID를 입력 후 save를 눌러줍니다.

000	@ D450 설치	ť		
	D450 설치 중			
 소개 대상 디스크 선택 설치 유형 설치 요약 	패키지 스크립트 실행 중			
	Server Info Type IP Domain Server IP/Domain			
	ID Save	14		



6 아래와 같은 화면이 뜨면 허용을 눌러주세요.





7 설치가 정상적으로 완료가 되면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 닫기를 눌러 완료 합니다.



1. 설치 방법



8 상단의 '프린터 아이콘'을 클릭하여 프린터 포트 추가를 클릭합니다. 'uPRINTa 포트 모니터 구성'에서 127.0.01 삭제 후 추가를 클릭합니다. '프린트 포트 정보 입력 '에서 서버 IP를 입력 후 확인을 클릭합니다.

		PRINTa 포트 모니터 구성		
프린터 포트 추가 인증 계정 수정	IP 주소 127.0.0.1	호스트 영	<u>≭</u> ⊑ 9100	추가 삭제 위로
		년트 (또는 uPrint 서버) 3	파일 인쇄 확인 포트 정보 입력	인 취소
	 IP주소: 호스트(도메인) 	g:		
	포트 번호 :	9100	확인	취소